


CONVERTISSEUR VIDÉO HD

VGA + Audio vers HDMI



10.16.2101-BK



Le convertisseur vidéo 10.16.2101-BK, vous permet de transformer le signal vidéo analogique d'un ordinateur ou d'un lecteur avec la sortie VGA et Jack 3.5 mm, à un numérique sur un moniteur ou une télévision avec entrée HDMI.

Fonctionnalités :

- Conversion de la vidéo analogique vga/Audio Stereo (Jack 3.5 mm) en signal numérique HDMI.
- Compatible avec DVI en utilisant un adaptateur HDMI à DVI.
- Boîtier métallique avec blindage général sans interférence de signal.
- LED d'alimentation.
- Alimentation : DC 5V/1A.

Contenu :

- 1 x Convertisseur.
- 1 x Câble d'alimentation.
- 1 x Manuel d'instruction.



Spécifications :

- **Entrée/sorties de signal :**

- Signal vidéo d'entrée : 0.5-1.0V.
- Signal d'entrée DDC : 5.0V p-p (TTL).
- Gamme de liaison unique maximale : 1600x1200, 1080p.
- Sortie vidéo : HDMI + HDCP1.0/1.1.
- VGA: 640x480 60Hz/72Hz/75Hz, 800x600 60Hz/72Hz/75Hz, 1024x768 60Hz/70Hz/75Hz, 1280x1024 60Hz, 1600x1200 60Hz.
- DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p.

- **Fréquence d'exploitation :**

- Fréquence : jusqu'à 165MHz.
- Bande passante d'amplificateur vidéo : 1.65Gbps/165MHz.

- **Résolutions :**

- Entrelacés (50 et 60 Hz) : 480i, 576i, 1080i.
- Progressive (50 et 60 Hz) : 480p, 576p, 720p, 1080p.



- **Environnement :**

- Température de fonctionnement : 0° à +70°C.
- Humidité d'exploitation : 10% à 85% RH (non-condensing).
- Température de stockage : -10 à +80°C.
- Humidité de stockage : 5% à 95% RH (non-condensing).

- **Exigence d'alimentation :**


- Alimentation externe : DC 5V 1A.

Installation du convertisseur :

1. Avant toute installation, éteignez tous les appareils que vous souhaitez connecter.
2. Connectez le convertisseur à l'ordinateur à l'aide d'un câble VGA.
3. Connectez l'audio de l'ordinateur au convertisseur à l'aide d'un câble audio jack de 3,5 mm.
4. Connectez le convertisseur au téléviseur ou au moniteur à l'aide d'un câble HDMI.

5. Connectez l'alimentation au convertisseur.
6. Allumez l'ordinateur, l'écran et choisissez le canal HDMI.
7. L'image n'a pas besoin d'être ajustée, le convertisseur la positionnera automatiquement.

Les parties du convertisseur :





Précautions :

- Connectez soigneusement les câbles vers l'équipement et au convertisseur.
- Placer dans des environnements secs sans conditions météorologiques extrêmes.
- Éloignez-vous des liquides et des sources de chaleur.
- N'essayez pas d'ouvrir le convertisseur ou d'y insérer des objets externes.

Garantie :

Nanocable offre une garantie de 24 mois à partir du moment de l'achat, il est donc nécessaire d'avoir le billet ou la facture lorsque la date apparaît. Le distributeur ou le vendeur où vous avez acheté ce produit répondra à votre réclamation et offrira votre service technique pendant que la garantie est en vigueur. Le convertisseur doit afficher le numéro de série sans avoir été modifié ou supprimé, s'il n'est pas intelligible, la garantie ne sera pas appliquée.

Hors garantie :

La garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts causés à l'affaire externe en raison de :

- Ne suivez pas le manuel de l'utilisateur.
- Modifications ou modifications de toute nature.
- Températures élevées et basses, humidité ou contact avec les liquides.
- L'usure et les rayures produites dans l'usage quotidien.

Certifications de convertisseur :



RoHS

